

22 août 2019 Version 1.5

Instructions pour la mise à jour du firmware

Installation du software de programmation du firmware

Copier le fichier 'MegaLoad.net' sur le disque dur local du PC.

Mise à jour du firmware pour V25, V60, V100, V200

Copier le fichier ',LED100_CNTR_xx.hex' sur le disque dur local du PC. Si le fichier comporte une extension .txt, celui-ci doit être renommé en .hex

Couper l'alimentation du répéteur VxxxDGA.

Connecter le répéteur avec le PC à l'aide de l'adaptateur KadVPlus.

Exécuter le programme ',MegaLoad' et sélectionner le fichier

LED100_CNTR_xxx.hex

Introduire le numéro du port COM et régler **la vitesse à 9600 baud**.

Le chargement de firmware débute automatiquement lorsque le répéteur est remis sous tension et est terminé lorsque le numéro de version s'affiche sur le répéteur.